

## Alle auf einen Blick



Modell	EM 25	EM 30	EM 4500 CX	EM 4500 CXS
Preis (EUR)	1.639,00 *	1.899,00 *	2.399,00 *	2.739,00 *
<b>Ausstattung</b>				
max. Leistung (230V)	2,5 kVA	3,0 kVA	4,5 kVA	4,5 kVA
Dauerleistung (230 V)	2,3 kVA	2,6 kVA	4,0 kVA	4,0 kVA
Spannungsregelung	Cyclo-Converter	Cyclo-Converter	AVR	AVR
Stromstärke (Überlast)	12,0 A	13,0 A	17,4 A	17,4 A
Schutzart	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Gleichstromausgang	12 V / 10 A Ladestrom	12 V / 12 A Ladestrom	12 V / 8,3 A Ladestrom	12 V / 8,3 A Ladestrom
Steckdosen	2 x Schuko	2 x Schuko	1 x Schuko / 1 x CEE	1 x Schuko / 1 x CEE
Steckdosen Drehstrom	-	-	-	-
Besonderheiten	-	-	-	Reversier-Starter und E-Starter
Motortyp	OHV GX 160	OHV GX 200	OHV GX 340	OHV GX 340
Nennleistung/ Nennzahl	3,1kW bei 3.600 U/min	3,6kW bei 3.600 U/min	5,4 kW bei 3.000 U/min	5,4kW bei 3.000/min
Tankinhalt	9,7 l - (Metall-Großtank)	9,7 l - (Metall-Großtank)	23,5 l (Metall-Großtank, Tankuhr)	23,5 l (Metall-Großtank, Tankuhr)
Betriebsdauer bei Volllast	7,5 h	6,0 h	8,3 h	8,3 h
Schalleistungspegel LWA (2000/14/EG I/II)	98 / 96 db (A)	98 / 96 db (A)	99 / 97 db (A)	99 / 97 db (A)
Schalldruck bei 7 m	65 db (A)	68 db (A)	70 db (A)	70 db (A)
Abmessungen (LxBxH)	440 x 400 x 480 mm	440 x 400 x 480 mm	680 x 530 x 545 mm	680 x 530 x 545 mm
Gewicht	30,0 kg	31,0 kg	86,0 kg	94,0 kg
Ausstattung	-	-	Voltmeter	Voltmeter / E-Starter
Zubehör *1	Ladekabel, Betriebsstundenzähler	Ladekabel, Betriebsstundenzähler	Radsatz 2-, 4-Rad / Fernbedienung	Radsatz 2-, 4-Rad / Fernbedienung / Starterbatterie
<b>Comment</b>				
Comment	*1 nicht im Lieferumfang enthalten	*1 nicht im Lieferumfang enthalten	*1 nicht im Lieferumfang enthalten	*1 nicht im Lieferumfang enthalten

\*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler

## Alle auf einen Blick



Modell	EM 5500 CX	EM 5500 CXS
Preis (EUR)	2.639,00 *	2.959,00 *
<b>Ausstattung</b>		
max. Leistung (230V)	5,5 kVA	5,5 kVA
Dauerleistung (230 V)	5,0 kVA	5,0 kVA
Spannungsregelung	AVR	AVR
Stromstärke (Überlast)	21,7 A	21,7 A
Schutzart	IP 23	IP 23
Gleichstromausgang	12 V / 8,3 A Ladestrom	12 V / 8,3 A Ladestrom
Steckdosen	1 x Schuko / 1 x CEE	1 x Schuko / 1 x CEE
Steckdosen Drehstrom	-	-
Besonderheiten	-	Reversier-Starter und E-Starter
Motortyp	OHV GX 390	OHV GX 390
Nennleistung/ Nenn Drehzahl	6,0 kW bei 3.000 U/min	6,0 kW bei 3.000 U/min
Tankinhalt	23,5 l (Metall-Großtank, Tankuhr)	23,5 l (Metall-Großtank, Tankuhr)
Betriebsdauer bei Volllast	6,5 h	6,5 h
Schalleistungspegel LWA (2000/14/EG I/II)	99 / 97 db (A)	99 / 97 db (A)
Schalldruck bei 7 m	71 db (A)	71 db (A)
Abmessungen (LxBxH)	680 x 530 x 545 mm	680 x 530 x 545 mm
Gewicht	88,0 kg	96,0 kg
Ausstattung	Voltmeter	Voltmeter / E-Starter
Zubehör *1	Radsatz 2-, 4-Rad	Radsatz 2-, 4-Rad / Fernbedienung / Starterbatterie
<b>Comment</b>		
Comment	*1 nicht im Lieferumfang enthalten	*1 nicht im Lieferumfang enthalten

\*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler